

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

舞台技術メールアドレス:kanaderu.butai@gmail.com

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

大ホール 調光設備

項目	メーカー名	型式及び仕様	数量	備考
調光操作卓	丸茂	PRETYNA-M(プリティカ)		
		最大制御チャンネル×1024ch		
		サブマスターフェーダ×30本		
		プリセットフェーダ 80本×3段(240本×1段)		
舞台袖操作盤	丸茂	マスターフェーダ×1本		
		サブマスターフェーダ×20本		
持込卓用DMX IN	丸茂	DMX信号(IN) 舞台下手袖1口(操作盤内)		
持込卓用DMX OUT		DMX信号(OUT) 舞台下手袖1口(操作盤内)		

注)持込データはSDカードに保存の上、「JASCII」でお持込ください。

大ホール 照明設備(1/2)

名称		仕様			UNIT	数量	備考		
		回路	口形状	詳細					
フロアコンセント	舞台上	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	上下パラ		
	花道下手	調光	20C	1回路1口×2回路	20A/1回路	-			
	花道上手	調光	20C	1回路1口×2回路	20A/1回路	-			
	舞台下手	調光	20C	1回路1口×12回路	20A/1回路	-			
	舞台上手	調光	20C	1回路1口×12回路	20A/1回路	-			
	舞台奥	調光	20C	1回路1口×6回路	20A/1回路	-			
プロセニアムSUS 【L=14.4m 【吊込可能重量380kg】		調光	20C	1回路2口×12回路	20A/1回路	-			
		直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-			
照明器具		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	4			
		-		丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイバックスレンズ	-	8			
		第1SUS 【L=16.2m】 【吊込可能重量660kg】		調光	20C	1回路2口×20回路	20A/1回路	-	
				直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-	
-	20C			丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	6			
-	20C			丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイバックスレンズ	-	20			
第2SUS 【L=16.2m】 【吊込可能重量660kg】		調光	20C	1回路2口×16回路	20A/1回路	-			
		直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-			
		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	6			
		-	20C	丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイバックスレンズ	-	20			
第3SUS 【L=16.2m】 【吊込可能重量660kg】		調光	20C	1回路2口×16回路	20A/1回路	-			
		直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-	3SUS/天反 切替		
		天井反射板ライト	調光	20C	天反ライト ハロゲン500W	-		-	
		サス	-	20C	丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイバックスレンズ	-	12		

注)基本吊りは【大ホール照明基本吊図面・サス回路】をご確認ください。

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

舞台技術メールアドレス:kanaderu.butai@gmail.com

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

大ホール 照明設備(2/2)

名称		仕様			UNIT	数量	備考
		回路	口形状	詳細			
下手フロント	上段 【L=1.5m】	調光	20C	1回路3口×3回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	下段 【L=1.5m】	調光	20C	1回路3口×3回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	照明器具	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	18	
上手フロント	上段 【L=1.5m】	調光	20C	1回路3口×3回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	下段 【L=1.5m】	調光	20C	1回路3口×3回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	照明器具	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	18	
アップーホリゾントライト 【L=18.0m】		調光	20C	1回路6口×12回路	30A/1回路	-	
		-	-	ハロゲン300W 4色配線(#22、#71、#72、#78)	-	-	
ロアーホリゾントライト(L=2.0m) 照明器具		調光	30C	1回路1口×12回路	30A/1回路	-	
		-	30C	ハロゲン300W 4色配線(#22、#40、#59、#72)	-	8	
ボーダーライト第1/第2 【L=16.2m】*1 照明器具		調光	20C	1回路2口×8回路	30A/1回路	-	調光コンセント 切替可
		-	-	200W×81灯 4色配線(#0、#0、#72、#78)	-	2	
シーリングライト 【L=15.8m】 照明器具		調光	20C	1回路2口×18回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-	
		-	20C	丸茂 CSQ-1500W 非球面平凸レンズ	-	36	
センターピンスポットライト		-	-	ピンスポットクセノン2KW	-	2	
フットライト 照明器具【L=1.8m】		調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	上下パラ
		-	20C	ハロゲン85W×12灯 4色配線	-	8	
花道フットライト(下手/上手)		調光	-	2色配線 60W×30灯 L=4.5m	20A/1回路	1	框部埋設

*1 吊込可能バトン有 吊込可能重量 第1ボーダー140kgまで(手引き)、第2ボーダー150kgまで(手引き)

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

舞台技術メールアドレス:kanaderu.butai@gmail.com

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

大ホール 負荷アドレス表

ProSUS	PS1 1	PS2 2	PS3 3	PS4 4	PS5 5	PS6 6	PS7 7	PS8 8	PS9 9	PS10 10	PS11 11	PS12 12
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

第1BL	1BL上下1 13	1BL上下2 14	1BL上下3 15	1BL上下4 16	1BL中1 17	1BL中2 18	1BL中3 19	1BL中4 20
------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1SUS	1SUS 1 21	1SUS 2 22	1SUS 3 23	1SUS 4 24	1SUS 5 25	1SUS 6 26	1SUS 7 27	1SUS 8 28	1SUS 9 29	1SUS 10 30
	1SUS 11 31	1SUS 12 32	1SUS 13 33	1SUS 14 34	1SUS 15 35	1SUS 16 36	1SUS 17 37	1SUS 18 38	1SUS 19 39	1SUS 20 40

第2BL	2BL上下1 41	2BL上下2 42	2BL上下3 43	2BL上下4 44	2BL中1 45	2BL中2 46	2BL中3 47	2BL中4 48
------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2SUS	2SUS 1 49	2SUS 2 50	2SUS 3 51	2SUS 4 52	2SUS 5 53	2SUS 6 54	2SUS 7 55	2SUS 8 56
	2SUS 9 57	2SUS 10 58	2SUS 11 59	2SUS 12 60	2SUS 13 61	2SUS 14 62	2SUS 15 63	2SUS 16 64

3SUS	3SUS 1 65	3SUS 2 66	3SUS 3 67	3SUS 4 68	3SUS 5 69	3SUS 6 70	3SUS 7 71	3SUS 8 72
	3SUS 9 73	3SUS 10 74	3SUS 11 75	3SUS 12 76	3SUS 13 77	3SUS 14 78	3SUS 15 79	3SUS 16 80

負荷アドレス65~80は
3SUS/天井反射板 切替回路です

UH	UH 上1 81	UH 上2 82	UH 上3 83	UH 上4 84	UH 中1 85	UH 中2 86	UH 中3 87	UH 中4 88	UH 下1 89	UH 下2 90	UH 下3 91	UH 下4 92
----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CL	CL1 93	CL2 94	CL3 95	CL4 96	CL5 97	CL6 98	CL7 99	CL8 100	CL9 101
	CL10 102	CL11 103	CL12 104	CL13 105	CL14 106	CL15 107	CL16 108	CL17 109	CL18 110

FrSUS	FS 上1 111	FS 上2 112	FS 上3 113	FS 上4 114	FS 上5 115	FS 上6 116	FS 下1 117	FS 下2 118	FS 下3 119	FS 下4 120	FS 下5 121	FS 下6 122
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

FC 前	FC 前1 123	FC 前2 124	FC 前3 125	FC 前4 126
------	--------------	--------------	--------------	--------------

花道Foot	花道F 上1 127	花道F 上2 128	花道F 下1 129	花道F 下2 130
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

花道FC	花道FC 上1 131	花道FC 上2 132	花道FC 下1 133	花道FC 下2 134
------	----------------	----------------	----------------	----------------

FC 上手	FC 上1 135	FC 上2 136	FC 上3 137	FC 上4 138	FC 上5 139	FC 上6 140	FC 上7 141	FC 上8 142	FC 上9 143	FC 上10 144	FC 上11 145	FC 上12 146
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

FC 下手	FC 下1 147	FC 下2 148	FC 下3 149	FC 下4 150	FC 下5 151	FC 下6 152	FC 下7 153	FC 下8 154	FC 下9 155	FC 下10 156	FC 下11 157	FC 下12 158
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

FC 奥	FC 奥1 159	FC 奥2 160	FC 奥3 161	FC 奥4 162	FC 奥5 163	FC 奥6 164
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

LH	LH 上1 165	LH 上2 166	LH 上3 167	LH 上4 168	LH 中1 169	LH 中2 170	LH 中3 171	LH 中4 172	LH 下1 173	LH 下2 174	LH 下3 175	LH 下4 176
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

客電	客席1 177	客席2 178	客席3 179	客席4 180	客席5 181~184	客席6 185	客席6 186	客席6 187~192
----	------------	------------	------------	------------	----------------	------------	------------	----------------

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

舞台技術メールアドレス:kanaderu.butai@gmail.com

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

小ホール 調光設備

項目	メーカー名	型式及び仕様	数量	備考
調光操作卓	丸茂	PRETYNA-M(°リティカ°)		
		最大制御チャンネル×1024ch		
		サブマスターフェーダ×20本		
		プリセットフェーダ 40本×3段(120本×1段)		
舞台袖操作盤	丸茂	マスターフェーダ×1本		
		サブマスターフェーダ×10本		
持込卓用DMX IN	丸茂	DMX信号(IN) 舞台下手袖1口(操作盤内)		
持込卓用DMX OUT		DMX信号(OUT) 舞台下手袖1口(操作盤内)		

注)持込データはSDカードに保存の上、「JASCII」でお持込ください。

小ホール 照明設備(1/2)

名称		仕様			UNIT	数量	備考
		回路	口形状	詳細			
フロアコンセント	舞台上	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	上下パラ
	舞台下手	調光	20C	1回路1口×6回路	20A/1回路	-	
	舞台上手	調光	20C	1回路1口×6回路	20A/1回路	-	
	舞台奥	調光	20C	1回路1口×6回路	20A/1回路	-	
プロセニウムSUS 【L=10.8m】 【吊込可能重量180kg】		調光	20C	1回路2口×8回路	20A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
照明器具		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	4	
		-		丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイバックスレンズ	-	8	
第1SUS 【L=12.6m】 【吊込可能重量240kg】		調光	20C	1回路2口×12回路	20A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	2	
		-	20C	丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイバックスレンズ	-	16	
第2SUS 【L=12.6m】 【吊込可能重量240kg】 天井反射板ライト		調光	20C	1回路2口×12回路	20A/1回路	-	2SUS/天反 切替
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
		調光	20C	天反ライト ハロゲン500W	-	24	
		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	2	
		-	20C	丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイバックスレンズ	-	16	
		第3SUS 【L=12.6m】 【吊込可能重量240kg】		調光	20C	1回路2口×12回路	20A/1回路
直	20C			1回路2口×1回路	20A/1回路	-	

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

舞台技術メールアドレス:kanaderu.butai@gmail.com

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

小ホール 調光設備(2/2)

名称	仕様			UNIT	数量	備考
	回路	口形状	詳細			
下手フロント 【L=1.5m】 照明器具	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	
	直	20C	1回路1口×1回路	20A/1回路	-	
	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	7	
	-	20C	エリプソイダルスポットライト ハロゲン750W	-	1	
下手フロント 【L=1.5m】 照明器具	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	
	直	20C	1回路1口×1回路	20A/1回路	-	
	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	7	
	-	20C	エリプソイダルスポットライト ハロゲン750W	-	1	
アップーホリゾンライト 【L=12.6m】	調光	20C	1回路8口×8回路	20A/1回路	-	
	-	-	ハロゲン200W 4色配線(#22、#40、#59、#72)	-	-	
ローホリゾンライト 照明器具	調光	30C	1回路1口×6回路	30A/1回路	-	
	-	30C	ハロゲン300W 3色配線(#22、#59、#72)[L=1.8m]	-	6	
ボーダーライト【L=12.6m】 照明器具	調光	20C	1回路 口×8回路	20A/1回路	-	調光コンセント 切替可
	-	-	200W×81灯 4色配線(#0、#0、#72、#78)	-	1	
シーリングライト 【L=11.5m】 照明器具	調光	20C	1回路2口×8回路	20A/1回路	-	
	直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	16	
フットライト 照明器具	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	上下パラ
	-	20C	ハロゲン85W×12灯 4色配線[L=1.8m]	-	8	

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

舞台技術メールアドレス:kanaderu.butai@gmail.com

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

小ホール 負荷アドレス表

ProSUS	PS1 1	PS2 2	PS3 3	PS4 4	PS5 5	PS6 6	PS7 7	PS8 8
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

第1BL	1BL上下1 9	1BL上下2 10	1BL上下3 11	1BL上下4 12	1BL中1 13	1BL中2 14	1BL中3 15	1BL中4 16
------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1SUS	1SUS 1 17	1SUS 2 18	1SUS 3 19	1SUS 4 20	1SUS 5 21	1SUS 6 22	1SUS 7 23	1SUS 8 24	1SUS 9 25	1SUS 10 26	1SUS 11 27	1SUS 12 28
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

2SUS	2SUS 1 29	2SUS 2 30	2SUS 3 31	2SUS 4 32	2SUS 5 33	2SUS 6 34	2SUS 7 35	2SUS 8 36	2SUS 9 37	2SUS 10 38	2SUS 11 39	2SUS 12 40
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

負荷アドレス29~35は、2SUS/天井反射板切替回路です

3SUS	3SUS 1 41	3SUS 2 42	3SUS 3 43	3SUS 4 44	3SUS 5 45	3SUS 6 46	3SUS 7 47	3SUS 8 48	3SUS 9 49	3SUS 10 50	3SUS 11 51	3SUS 12 52
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

UH	UH 上1 53	UH 上2 54	UH 上3 55	UH 上4 56	UH 下1 57	UH 下2 58	UH 下3 59	UH 下4 60
----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CL	CL1 61	CL2 62	CL3 63	CL4 64	CL5 65	CL6 66	CL7 67	CL8 68
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FrSUS	FS 上1 69	FS 上2 70	FS 上3 71	FS 上4 72	FS 下1 73	FS 下2 74	FS 下3 75	FS 下4 76
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FC 前	FC 前1 77	FC 前2 78	FC 前3 79
------	-------------	-------------	-------------

FC 上手	FC 上1 80	FC 上2 81	FC 上3 82	FC 上4 83	FC 上5 84	FC 上6 85
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FC 下手	FC 下1 86	FC 下2 87	FC 下3 88	FC 下4 89	FC 下5 90	FC 下6 91
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FC 奥	FC 奥1 92	FC 奥2 93	FC 奥3 94	FC 奥4 95	FC 奥5 96	FC 奥6 97
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

LH	LH 上1 98	LH 上2 99	LH 上3 100	LH 下1 101	LH 下2 102	LH 下3 103	104
----	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----

客電	客席1 105	客席2 106	客席3 107	客席4 108	客席5 109	客席6 110	客席7 111	客席8 112	113~144
----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

舞台技術メールアドレス:kanaderu.butai@gmail.com

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

大小ホール共用・移動設備

項目	メーカー名	型式及び仕様	数量	備考	
RIKURI	丸茂電機	灯体	ECR2-36C-750W	8	
		レンズ 26°	LTE-26C	4	
		レンズ 36°	LTE-36C	8	
		レンズ 50°	LTE-50C	4	
		ゴボホルダ	---	8	
		色差枠	---	15	
ITO	東京舞台照明	ITO-650W	18		
パーライト	丸茂電機	SPH3-1000W-AL(1N)	20		
		SPH3-1000W-AL(500W球に変更して使用中)(5N)	16		
LED Par	SILVER STAR	SOLAR ze/ETZ	8		
		SUPER SOLAR-2 ze/ETZ MK4	8		
波マシン	丸茂電機	NAE-1000W	4		
ドラムエフェクト		DRE-1000W	2		
プロジェクタースポットライト		EPQ-1000Q	2		
エフェクトマシン		灯体	VS-L	2	
		先玉【8inch】	SDA-8	2	
		先玉【12inch】	SDA-12	2	
		先玉【16inch】	SDA-16	2	
		先玉【20inch】	SDA-20	2	
		種板【雪】	PV-100S	2	
		種板【雪の前板】	PV-101S	2	
		種板【焰】	PV-103S	2	
		種板【波】	PV-104S	2	
		種板【荒雲】	PV-108S	2	
種板【雲】	PV-109S	2			
ミラーボール	-	MB-600-R-S【600φ(変速・置型)】	1		
		MB-240×400-R-S【240×400(変速・置型)】	1		
星球	-	コードコネクタ/ダウントランス	1式		
500WフレネルレンズスポットライトFP(弾丸)	丸茂電機	FP-500W	6		
平凸レンズスポット	丸茂電機	CSQ-500W	8		
スタンド類	丸茂電機	丸台	SM2(Hi=935-1635mm)	10	
		三又二段	ST2(Hi=950-1650mm)	4	
		三又二段(キャスト付)	ST2C(Hi=985-1685mm)	2	
		三又三段(キャスト付)	ST3C-12(Hi=1440-3615mm)	2	
		平置ベース	SHB-10	20	
ハンガー類	丸茂電機	ダボ付き2連アーム	AMT	6	
		ロングハンガー	HAL2(Hi=615mm)	6	
	自在ハンガー	松村電機	HL-3(Hi=324-444mm)	6	
バンドア(FQH1000W用)	丸茂電機		80		
フォグマシン	Antari	Z-1500Ⅱ	1	*注1	
フォグマシン用送風機	YAMAZEN	YKK-458	1		
DMXスプリッター	Lite-Puter	DP-81Ⅱ	1		
	変換コネクタ	CLASSIC PRO	AXX253【XLR3ピン(オス)-XRL5ピン(メス)】	1	
		CLASSIC PRO	AXX235【XLR5ピン(オス)-XRL3ピン(メス)】	5	
操作棒			2	大小ホール各1	

注1)Z-1500Ⅱ用のリキッドは持込となります。ホールでは用意しておりませんのでご注意ください。

注2)DMXケーブルや電源ケーブルに関しては、【各種ケーブルリスト】をご確認ください。